



# CONSEILS TECHNOS


## Instructions d'interface Hino/Clarion Bluetooth

- 1. MODÈLES CONCERNÉS:** Tous les véhicules Hino 2011MY – 2019MY (MY=année-modèle) qui ont été assemblés dans les installations de Woodstock Ontario ou Williamstown, WV et qui sont équipés de la Stéréo Clarion NX601, NX405, CZ302.
2. Instructions complètes pour l'appairage d'un appareil mobile "Bluetooth" avec la Stéréo Clarion pour utilisation main-libres.
3. Veuillez voir les pages suivantes.

## Clarion NX 602




### Appairage Bluetooth

1. Sélectionnez "Main Menu"
2. Appuyez sur [Custom] en bas à gauche du menu principal et sélectionnez « settings ».
3. Appuyez sur [Set Up] puis sur le bouton à droite de "Bluetooth" to show "Bluetooth" pour afficher le menu « Bluetooth setting ».
4. Sélectionnez "ON" à la droite de "Bluetooth".
5. Activez la fonction "Bluetooth" de votre téléphone mobile.
6. Recherchez pour de nouveaux appareils "Bluetooth".
7. Sélectionnez NX602 de la liste des appareils de votre téléphone portable.
8. Entrez le mot de passe "0000" (mot de passe par défaut)
9. Après que l'appairage soit réussi. Le symbole  apparaîtra en bas à droite de l'écran.

## Clarion NX405



1. Appuyez sur l'icône de "téléphone" pour sélectionner le mode "téléphone Bluetooth".
2. Activez la fonction "Bluetooth" de votre téléphone mobile.
3. Appuyez sur le bouton  pour afficher l'écran de sélection d'appareil.
4. Appuyez sur le bouton + pour afficher l'écran de sélection d'appareil
5. Recherchez pour un nouvel appareil "Bluetooth" sur votre téléphone.
6. Sélectionnez NX405 de la liste des appareils à partir de votre téléphone mobile.
7. Entrez le mot de passe "0000" (par défaut) sur votre téléphone.
8. Appairage complété.

## Clarion CZ302



1. Activez la fonction Bluetooth de votre telephone mobile.
2. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre telephone mobile.
3. Recherchez les appareils Bluetooth sur votre appareil mobile.
4. Sélectionnez CZ302 de la liste d'appairage sur votre appareil mobile.
5. Entrez "0000" comme mot de passe. (par défaut)
6. Après un appairage réussi, "Bluetooth Connected" s'affichera sur l'afficheur ACL.